

Micro serre-tête électret de remplacement

Référence : HSE-821SX

Marque : Monacor



Description

Micro serre-tête électret de remplacement

Adapté pour les utilisations de chant et discours

Capsule micro cardioïde

Bras escamotable col de cygne

Cordon de branchement 1,3 m avec fiche jack 3,5, avec verrouillage

Fonctionnement via un émetteur de poche TXS-820SX, TXS-822SX, TXS-820LT ou TXS-822LT

Bonnnette de protection

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	80-12000 Hz
Impédance nominale	680 Ω
Sensibilité	5,6 mV/Pa
Rapport signal / bruit	60 dB
Pression sonore maximale	110 dB
Alimentation	1,5-3 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	60 g
Câble	1,3 m
Branchements	jack 3,5
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,07 x 0,15 m
Poids brut	0,115 kg
Poids net	0,06 kg