

Micro serre-tête électret, cardioïde

Référence : HSE-86

Marque : Monacor



Description

Microphone électret serre-tête

Pour les utilisations de chant et discours

Confort exceptionnel d'utilisation

Positionnement sûr même pour des utilisations sportives

Capsule électret de grande qualité

Fiche jack 3,5 mâle mono vissable pour brancher à un adaptateur alimentation fantôme (EMA-20) ou à des émetteurs de poche

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	100-12000 Hz
Impédance nominale	2,2 k Ω
Sensibilité	8,5 mV/Pa
Pression sonore maximale	110 dB
Alimentation	DC 2-10 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	40 g
Câble	1 m
Branchements	fiche jack 3,5 mâle mono, vissable, filetage extérieur 7,8 mm
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,06 x 0,18 m
Poids brut	0,125 kg
Poids net	0,04 kg