

Boucle magnétique pour guichet

Référence : LA-90SET

Marque : SMS Audio



Description

Le LA-90SET est composé d'une boucle magnétique LA-90 + un microphone externe + un combiné d'écoute filaire. Il est adapté aux lieux recevant du public afin de faciliter la communication avec les personnes déficientes auditives.

La mise en service est simple et rapide. Il suffit de placer le LA-90 entre la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position "T" ou "MT".

Pour les personnes non appareillées, il est possible d'utiliser le combiné raccordé au LA-90. La captation de la voix s'effectue par le microphone de table qui permet d'éviter l'effet Larsen et une utilisation dans de mauvaises conditions acoustiques.

La sensibilité du microphone de table peut être ajustée par le potentiomètre du LA-90. Le microphone de table est alimenté par le LA-90 et ne nécessite pas de piles. Le combiné et le microphone de table sont actifs dès que le LA-90 est mis en marche.

Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)

Simple d'utilisation

Livré avec microphone de table et combiné d'écoute ergonomique

Points clés

- Alimentation : 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz / 16 V DC ou sur batterie intégré 12 V
- Autonomie : 6 h sur batterie
- Combiné ergonomique : Écouteur raccordé au LA-90 par cordon spiralé
- Dimensions (L x H x P) (mm) : LA-90 : 185 x 200 x 70 / Combiné : 45 x 215 x 45 / Micro de table : support : 140 x 150 x 20 - col de cygne : env. 370
- Entrée audio / sortie : Entrée micro externe Jack 3,5 mm avec niveau réglable / Sortie casque Jack 3,5 mm avec niveau réglable
- Micro de table : directionnel avec col de cygne flexible alimenté par le LA-90
- Microphone intégré : Pression acoustique jusqu'à 60 dB max.
- Poids : LA-90 : 635 g batterie incluse - microphone : 453 g - combiné : 155 g
- Portée du champ magnétique : 1m
- Réglage : sélecteur 3 positions : microphone interne / microphone externe / microphone interne et externe