

Transformateur audio d'isolement 1:1/2:1 pour signaux ligne

Référence : LTR-110

Marque : Monacor



Description

Transformateur audio d'isolement 1:1/2:1 pour signaux ligne

Version non blindée avec connexions CI

Version large bande

Transformation de signaux asymétriques en symétriques et inversement.

Séparation galvanique pour éviter / éliminer des ronflements

Adaptation de niveau multiple par combinaison correspondante des enroulements.

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	transformateur ligne
Bande passante	15-30 000 Hz
Signal d'entrée	5 V
Impédance d'entrée	600 Ω
Impédance de sortie	600 Ω/300 Ω
Rapport conversion	1:1/2:1
Dimensions	25 x 19 x 19,5 mm
Poids	28 g
Entrées	connexions CI
Sorties	connexions CI