

Préamplificateur micro, 2 canaux

Référence : MPR-6

Marque : IMG StageLine



Description

Préamplificateur micro permettant de brancher 2 micros au plus sur une entrée Ligne. Stéréo ou 2 x mono
 Large bande passante
 Boîtier métallique noir
 Bloc d'alimentation secteur livré

Préamplificateur micro pour brancher jusqu'à 2 micros à une entrée ligne d'une chaîne Hi-Fi, d'un amplificateur ou d'une table de mixage. Stéréo ou 2 x mono
 Large bande passante
 Boîtier métallique noir
 Bloc d'alimentation secteur livré

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Préampli micro
Bande passante	5-40000 Hz
Signal d'entrée	2 mV/1 V sortie
Impédance d'entrée	10 kΩ
Signal de sortie	3,2 V max / 47 kΩ
Amplification	53 dB
Rapport signal / bruit	63 dB
Taux de distorsion	0,05 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	par bloc secteur livré
Dimensions	67 x 37 x 121 mm
Poids	215 g
Entrées	2 x jack 6,35
Sorties	2 x RCA