

Amplificateur Public adress, 10 W, mixeur

Référence : PA-100

Marque : Monacor

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie	6,5 WRMS, 10 WMAX
Entrée Mic	2 mV
Entrée Aux	100 mV
Sortie	4+8 Ω
Bande passante	130-24 000 Hz
Rapport signal / bruit	65 dB
Taux de distorsion	< 3 %
Alimentation	12 V courant continue /2 A
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	150 x 40 x 145 mm
Poids	1,2 kg
Entrées	
Mic	1 x prise DIN 5 pôles
Aux	1 x prise DIN 5 pôles
Sorties	
Haut-parleur	1 x prise 5 pôles
Haut-parleur externe	-
Alimentation	1 x prise 5 pôles