

Micro Public adress, table pour PA-1120, PA-1240

Référence : PA-1120RC

Marque : Monacor



Description

Microphone de table avec fonction commande

à brancher au PA-1120 et PA-1240

Interrupteur poussoir pour sélectionner les zones haut-parleurs 1 à 5 et appel groupé

Fonction Démarrage / Pause pour 6 annonces sélectionnables, mémorisées dans le module PA-1120DMT

Entrée Ligne (RCA D/G) réglable pour brancher une source, par exemple lecteur CD ou tapedeck

LED pour fonctionnement émission

Gong automatique par touche annonce micro

Alimentation via PA-1120, PA-1240

Prises RJ45 pour brancher d'autres PA-1120RC avec interrupteur Esclave / Prioritaire

Livré avec module de branchement pour PA-1120 et PA-1240

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table Public Adress
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-1120, PA-1240
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,49 kg
Branchements	RJ45 (Master/Slave) RCA D/G (Ligne in)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,19 x 0,38 m
Poids brut	1,83 kg
Poids net	1,49 kg