

## Micro Public adress, table pour amplificateur Public adress

Référence : PA-2400RC

Marque : Monacor



### Description

Microphone de table PA pour un branchement à PA-6010Z ou PA-6020Z.  
Sélecteur pour les zones haut-parleurs 1-20  
Fonction Start/Stop pour 6 annonces sélectionnables mémorisées dans le module PA-1120DMT, disponible en option  
LED témoin d'état pour différentes fonctions  
Gong auto via touche annonce micro  
Sensibilité micro réglable  
Alimentation 24 V via amplificateurs correspondants  
Prises RJ45 pour brancher d'autres PA-2400RC avec interrupteur Slave/Priorité  
Possibilité de brancher jusqu'à 32 PA-2400RC aux amplificateurs correspondants  
Cordon de branchement 3 m (Cat5e) livré

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table Public Adress
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-6010Z, PA-6020Z
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	275 x 51 x 156 mm (pupitre)
Poids	1,4 kg
Branchements	RJ45 (Input/Link)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,2 x 0,27 x 0,32 m
Poids brut	1,9 kg
Poids net	1,56 kg