

## Répartiteur Public adress, Ligne 10 voies

Référence : PA-24AD

Marque : Monacor



### Description

Répartiteur Ligne 10 voies Public Adress  
2 entrées séparées  
Fonctionnement stéréo ou mono  
Connexions XLR symétriques pour toutes les entrées et sorties  
Réglage de gain pour toutes les sorties  
Affichage Peak pour les entrées  
Fonctionnement secteur et courant de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	répartiteur
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	0,775 V
Impédance d'entrée	15 kΩ
Signal de sortie	0,775 V
Impédance de sortie	600 Ω
Alimentation fantôme	
Rapport signal / bruit	> 68 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V~/50 Hz/10 VA 24 V DC/0,2 A
Dimensions	482 x 45 x 235 mm, 1 U
Poids	2,9 kg
Entrées	2 x XLR
Sorties	10 x XLR