

Module Public adress, pour annonces d'urgence

Référence : PA-24FMM

Marque : Monacor



Description

Module pour annonces d'urgence
avec mémoire de messages

Pour amplificateurs mixeurs PA avec tiroir pour module

Micro main avec fonctionnalité contrôlable

Entrée alarme pour l'activation

Mémoire digitale intégrée de message (60 secondes maximum) avec entrée microphone ou entrée ligne pour enregistrement de message

Lecture automatique d'un message préalablement enregistré possible

La sirène émet un signal sonore de 10 secondes en cas de déclenchement d'alarme

Branchement casque réglable

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	module pour annonces d'urgence
Type	avec mémoire annonce intégrée
Couleur	noir
Convient pour	amplificateur mixeur PA avec insert
Alimentation	via amplificateur
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	195 x 40 x 177 mm
Poids	600 g
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x jack 6,35 (casque)
Particularités	avec microphone main
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,09 x 0,22 m
Poids brut	0,86 kg
Poids net	0,695 kg