

## Amplificateur Public adress, 20 W, 4-8-16 Ω, mixeur, avec micro PTT

Référence : PA-302

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur-Mixeur Public Adress mono  
 14 W  
 1 entrée micro et 1 entrée ligne, réglable  
 2 sorties haut-parleurs, commutables  
 Haut-parleur intégré  
 Fonctionne également comme interphone  
 Livré avec micro main PTT  
 Sirène et corne de brume, corne de brume automatique  
 Boîtier métallique  
 Etrier de montage livré  
 Fonctionnement par batterie 12/24 V, commutation automatique

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	20 W
Puissance nominale	14 W
Puissance sous 4 Ω	14 W
Canaux	2
Entrées	3 mV (Mic), 50 mV (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	65 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation	DC 12-15 V/2 A, DC 24 V/1 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	175 mm
Hauteur	60 mm
Profondeur	170 mm
Poids	1,4 kg
Branchements	1 x jack 6,35 (entrée Mic), 1 x RCA (entrée ligne), 2 x bornier à vis 2 pôles (haut-parleur), 1 x bornier à vis 3 pôles avec cavalier (HP externe)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,1 x 0,3 m
Poids brut	1,84 kg
Poids net	1,41 kg