

Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, 4-8-16 Ω, mixeur

Référence : PA-324

Marque : Monacor



Description

Amplificateur mixeur mono PA

1 x 240 W

3 entrées micro dont 1 symétrique

Mic 1 / Ligne 1 avec sensibilité réglable, circuit prioritaire et Talkover auto réglable

2 entrées Ligne stéréo

1 entrée Téléphone pour centrales téléphones avec sortie audio

Sorties HP par contacts à vis

1 sortie Ligne

Réglages de niveau d'entrée et de sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Alimentation fantôme 48 V pour canal 1, commutable

Montage en rack 482 mm (19") avec étagères de montage livrés

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W
Puissance sous 4 Ω	240 W
Puissance sous 8 Ω	120 W
Puissance sous 16 Ω	60 W
Puissance sous 100 V	240 W
Canaux	canaux entrée : 1 canaux sortie : 6
Entrées	5 mV/600 Ω (Mic), 350 mV/10 kΩ (Aux), 1 V/10 kΩ (téléphone)
Bande passante	50-16000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	66 dB (Mic) 80 dB (Aux)
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/740 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	740 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	430 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur U	2
Poids	11,6 kg
Branchements	1 x jack 6,35/XLR (Combo) 1 x jack 6,35 (Mic1) 2 x jack 6,35 (Mic2-3) 2 x RCA D/G (Aux1-2) borniers à vis (téléphone) 1 x RCA D/G (Line Out) contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x h x p)	0,505 x 0,185 x 0,54 m
Poids brut	14,68 kg
Poids net	11,63 kg