

Micro Public adress, table PTT pour PA-40120, PA-1120, PA-1240, PA-1414MX, serie PA-6000

Référence : PA-4000PTT

Marque : Monacor



Description

Microphone de table PA avec fonction commande PTT
à brancher au PA-40120 ou PA-1120, PA-1240, PA-1414MX et à la série PA-6000
Gong auto par touche annonce micro (Talk)
Gong activable et désactivable
Alimentation via amplificateur relié
Prise RJ45 à brancher aux amplificateurs correspondants
Cordon de branchement 3 m (Cat5e) livré

1 seul PA-4000PTT peut être relié par amplificateur.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table PTT Public Adress
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via amplificateur
Température fonc.	0-40 °C
Poids	841 g
Câble	3 m
Branchements	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	1,07 kg
Poids net	0,841 kg