

Amplificateur Public adress, 4 x 240 W, 100 V, 4 Ω, 4 voies, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-4240

Marque : Monacor



Description

Amplificateur de puissance PA
 4 x 240 W

Sélecteur de voies pour fonctionnement parallèle sur les deux canaux
 Ventilateur régulateur de température

Branchement pour interrupteur Marche / Arrêt externe

LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie

Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	960 W
Puissance nominale	960 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 240 W
Puissance sous 100 V	4 x 240 W
Impédance de sortie	31 V/4 Ω, 50 V/10,4 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Canaux	4
Entrées	1,2 V, sym.
Bande passante	55-17000 Hz
Rapport signal / bruit	> 90 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/2720 VA, DC 24 V/113 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2720 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 113 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	370 mm
Hauteur U	3
Poids	28 kg
Branchements	4 x XLR (entrées) contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,55 x 0,21 x 0,49 m
Poids brut	30,54 kg
Poids net	28,62 kg