

Micro Public adress, table pour PA-6240, PA-6480, PA-6600

Référence : PA-6000RC

Marque : Monacor



Description

Microphone de table avec fonction commande

à brancher au PA-6240, PA-6480 et PA-6600

Interrupteur poussoir pour zones haut-parleurs 1 à 6 et appel groupé

Fonction Démarrage / Pause pour 6 annonces sélectionnables, mémorisées dans le module PA-1120DMT

Gong automatique par touche annonce micro

Entrée Ligne (RCA D/G) réglable pour brancher une source, par exemple lecteur CD ou tapedeck

LED pour fonctionnement émission

Alimentation via PA-6240, PA-6480, PA-6600

Prise RJ45, pour brancher d'autres PA-6000RC avec interrupteur Esclave / Prioritaire

Livré avec module de branchement pour PA-6240, PA-6480 et PA-6600

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table Public Adress
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-1120, PA-1240
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,45 kg
Branchements	RJ45 (Master/Slave) RCA D/G (Ligne in)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,235 x 0,195 x 0,38 m
Poids brut	1,757 kg
Poids net	1,451 kg