

Microphone cravate à condensateur, omnidirectionnel, Mini XLR.4, 20 Hz-20 kHz

Référence : PROEL-LCH100V2

Marque : Eikon



Description

Le EIKON LCH100V2 est un microphone cravate miniature à condensateur électret à polarisation arrière. Il dispose d'une directivité omnidirectionnelle et d'un connecteur Mini XLR.4.

Sa réponse en fréquence s'étend de 20 Hz à 20 kHz. Il présente une sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ et une impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$. Son alimentation requiert une tension comprise entre 1,5 V et 10 V.

Le LCH100V2 est décrit comme un microphone cravate discret destiné aux prises de vue rapprochées. Les usages indiqués comprennent la télévision, la vidéo, le théâtre et les offices religieux.

Un filtre anti-vent est inclus.

Points clés

- Microphone cravate miniature à condensateur électret à polarisation arrière
- Directivité omnidirectionnelle
- Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
- Connecteur Mini XLR.4
- Sensibilité de $-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
- Impédance de sortie de $1500 \Omega \pm 30 \%$
- Filtre anti-vent inclus

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
MARQUE	EIKON
MODÈLE	LCH100V2
TYPE DE PRODUIT	Microphone cravate à condensateur
TYPE DE TRANSDUCTEUR	Condensateur électret à polarisation arrière
DIRECTIVITÉ	Omnidirectionnelle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz-20 kHz
SENSIBILITÉ	$-45 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
IMPÉDANCE	$1500 \Omega \pm 30 \%$
CONNECTIQUE	Mini XLR.4
ALIMENTATION	1,5 V-10 V
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Filtre anti-vent