

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, 16 canaux, 518-542 MHz avec micro cravate - JTS

Référence : PT-920B/5

Marque : JTS



Description

Emetteur de poche UHF PLL avec microphone cravate
 Pour les microphones cravate, serre-tête ou micros pour instruments de la série CX-
 Microphone cravate CM-501 livré
 16 présélections de canaux
 Son pilote
 Gain réglable
 Fonction verrouillage
 Affichage LCD intégré pour l'état de la batterie et les données de transmission
 Livré avec sacoche de ceinture et valise de transport

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.
 Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".
 Récepteur correspondant US-902D/5.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Durée de fonctionnement	> 30 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (AA), alcaline (non livrée)
Largeur émetteur	70 mm
Hauteur émetteur	190 mm
Profondeur émetteur	30 mm
Poids émetteur	130 g
Branchements émetteur	mini XLR 4 pôles