

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, multi-fréquences, avec micro cravate - JTS

Référence : PT-990B/2

Marque : JTS



Description

Gain réglable en continu, 64 présélections, 961 fréquences librement sélectionnables, Piloton, fonction verrouillage, affichages complets par exemple pour données de transmission et statut de la batterie font de l'utilisation du PT-990B/2 quelque chose de simple et flexible. Tous les microphones instruments de la série CX et les microphones serre-tête/cravate de la série CX-/CM- peuvent fonctionner sur le PT-990B/2.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Plage de fréquences porteuses	740-764 MHz
Plage de fréquences audio	40-18000 Hz
Stabilité de fréquences	± 0,005%
Puissance émetteur	10 mW
Branchements	mini XLR 4 pôles
Alimentation	2 x batterie R6 (AA) alcaline
Durée fonctionnement	> 30 heures
Durée fonc.	70 x 190 x 27 mm
Poids	160 g