

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, multi-fréquences, pour R-4/5, 506-542 MHz - JTS

Référence : R-4TBM/5

Marque : JTS



Description

Emetteur de poche UHF PLL

Peut se combiner avec un microphone serre-tête ou pour instrument avec mini XLR 4 pôles

Largeur de bande 36 MHz

6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles

1441 fréquences sélectionnables

Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur

Réglage de sensibilité (± 15 dB)

Fonction verrouillage

Témoin d'état de la batterie 6 niveaux et batterie faible, affichage LCD éclairé

Puissance d'émission commutable

Limitations d'utilisation dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	50-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Portée	120 m
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (non livrée)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	80 mm
Profondeur émetteur	23 mm
Poids émetteur	95 g
Branchements émetteur	mini XLR 4 pôles