

Amplificateur 2 x 70 W, stéréo, MP3, USB, BT, radio FM

Référence : SA-130DMP

Marque : Monacor



Description

Amplificateur mixeur stéréo, 130 W

avec lecteur MP3 intégré, récepteur Bluetooth, radio FM, interface USB

Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil d'ordinateurs portables, Smartphones ou tablettes PC

Supports de mémoire USB directement reliables

Pour cartes SD/MMC jusqu'à 64 GO (FAT16/FAT32), non livrées

Entrée micro et Aux en façade, réglable

Entrée ligne stéréo réglable

Possibilité de repiquage par exemple pour appareil à effets, égaliseur, contrôleur feedback

Egaliseur 2 voies

Sortie Master réglable

Installation rack 482 mm (19"), 1 U

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	130 W
Puissance nominale	130 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 75 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 45 W
Canaux	2
Entrées	600 mV/30 kΩ (Ligne) 2 mV/0,5 kΩ (Mic) 370 mV/30 kΩ (Aux) 950 mV/25 kΩ (Amp In)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	≥ 80 dB
Atténuation	≥ 45 dB
Taux de distorsion	≤ 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/320 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	320 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	245 mm
Hauteur U	1
Poids	5,62 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne) 1 x XLR/jack 6,35 (Mic) 1 x jack 3,5 (Aux) 1x RCA D/G (Amp In) 1 x RCA D/G (Amp Out) bornes à vis (HP) avec fiche banane 4 mm
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,11 x 0,53 m
Poids brut	6,42 kg
Poids net	5,85 kg