

FICHE TECHNIQUE

MICRO DE TABLE AVEC BOUTON PTT



Micro de table avec bouton PTT, chainable (3 micros max.)

Ref. : SA-PM103N

- Le SA-PM103N est un microphone de table conçu pour les systèmes d'alarme ou de sonorisation avec bouton d'activation push-to-talk. Il se connecte facilement aux amplificateurs SODEL compatibles (SA-AMP120Z6, SA-AMP240Z6, SA-AMP480Z6, SA-AMP600Z6) via RJ45.
- Il émet automatiquement une tonalité (gong) lors d'une prise de parole, activable ou désactivable selon les besoins.
- Deux LED indiquent l'état : "parole" et "occupé".
- L'alimentation est fournie par l'amplificateur principal.
- Il est possible de chaîner jusqu'à trois unités SA-PM103N via la liaison RJ45, pour gérer la priorité ou le mode esclave.

Caractéristiques techniques

Connexion	Câble RJ45
Alimentation	Fourni par l'amplificateur
Fonctions	Gong automatique à l'activation, LED "Talk" et "Busy"
Chaînage	Jusqu'à 3 unités en série via RJ45
Directivité	Unidirectionnel
Dimensions	126 x 54 x 156 mm
Poids	800 g