

## Ear moniteur sans fil, UHF PLL, mono - JTS

Référence : SIEM-2/5

Marque : JTS



### Description

Système In Ear Monitoring

Système In Ear Monitor mono UHF PLL

16 Presets de canaux

Limiteur intégré

Sorties boucle sur la face arrière

Puissance d'émission commutable

Livré avec un écouteur IE-1

Installation en rack 482 mm (19") de 2 SIEM-2/5 dans une unité grâce au cadre de montage DR-900SET, optionnel

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	système In-Ear Monitor
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation émetteur	~ 100-240 V via bloc secteur livré
Largeur émetteur	210 mm
Hauteur émetteur	42 mm
Profondeur émetteur	180 mm
Poids émetteur	460 g
Branchements émetteur	2 x Combo (In) 2 x jack 6,35, sym. (Loop-Out)
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Largeur récepteur	75 mm
Hauteur récepteur	160 mm
Profondeur récepteur	32 mm
Poids récepteur	90 g
Branchements récepteur	jack 6,35 stéréo