

## Amplificateur 8 x 50 W, 4/8 Ω, classe D

Référence : STA-850D

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur 8 canaux, classe D  
Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur  
Mode bridgé 8 Ω possible  
Fonction Mute par canal  
8 réglages de niveau  
1 LED, témoin d'écrêtage (Clip) par niveau  
Protégé contre les courts-circuits

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	600 W
Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 Ω	8 x 50 W
Puissance sous 8 Ω	8 x 30 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	4 x 100 W
Canaux	8
Entrées	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Bande passante	10-20000 Hz
Atténuation	> 45 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/600 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	10,5 kg
Branchements	8 x XLR, sym. 8 x RCA bornier à pince haut-parleur D/G
Dimensions emballage (l x H x P)	0,41 x 0,16 x 0,56 m
Poids brut	13,22 kg
Poids net	10,68 kg