

Tour guide, Récepteur sans fil UHF, PLL, 124 canaux, professionnel, 506-542 MHz - JTS

Référence : TG-98RA/5

Marque : JTS



Description

Système professionnel pour guides, PLL
Largeur de bande 36 MHz
6 groupes avec 22 canaux maximum
124 canaux
506-542 MHz
Portée jusqu'à 200 m
Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures
Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Récepteur de poche professionnel PLL
Haut-parleur intégré
Branchement casque jack 3,5
Ecouteur avec support caoutchouc livré
Sortie audio via jack 3,5 femelle
Affichage LCD pour canal / groupe, HF et état batterie
Fonction limiteur
Déconnexion automatique (fonction économie d'énergie)
Réglage de volume
Clip de ceinture et tour de cou

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.
Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	récepteur de poche pour système pour guides
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 10 h
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6 (non livré)
Largeur récepteur	62 mm
Hauteur récepteur	112 mm
Profondeur récepteur	28 mm
Poids récepteur	72 g
Branchements récepteur	1 x jack 3,5 femelle (casque), 1 x jack 3,5 femelle (sortie audio)