

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 506-542 MHz, professionnel - JTS

Référence : TG-98TA/5

Marque : JTS



Description

Système professionnel pour guides, PLL
 Largeur de bande 36 MHz
 6 groupes avec 22 canaux maximum
 124 canaux
 506-542 MHz
 Portée jusqu'à 200 m
 Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures
 Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Emetteur de poche professionnel PLL
 Microphone électret intégré
 Branchement micro jack 3,5
 Micro cravate électret correspondant livré
 Entrée audio via jack 3,5 femelle
 Affichage par LED pour canal / groupe, HF, Mute et état batterie
 Fonction verrouillage
 Fonction Mute
 Réglage de volume
 Puissance d'émission commutable
 Clip de ceinture et tour de cou
 Fonctionnement parallèle de 22 émetteurs maximum
 Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Respectez les directives et consignes dans le pays d'utilisation.
 Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur de poche pour système pour guides
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 10 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Portée	200 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH 1,2 V, type R6 (non livré)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	112 mm

Caractéristique	Valeur
Profondeur émetteur	28 mm
Poids émetteur	72 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5 femelle (microphone), 1 x jack 3,5 femelle (entrée audio)