

Micro main sans fil UHF, PLL, 863,1-864,9 MHz pout TXA-1000, TXA-800

Référence : TXA-800HT

Marque : Monacor



Description

Micro main avec émetteur multifréquences intégré, technologie UHF PLL. Convient pour les systèmes amplifiés portatifs des séries TXA-800 et TXA-1020.
 Capsule micro dynamique, cardioïde
 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
 Sensibilité réglable 2 niveaux
 Fonction Mute
 Affichage LCD rétro-éclairé pour canal/fréquence et état des batteries
 Puissance émetteur 10 mW (EIRP)
 Alimentation par 2 batteries 1,5 V, type R6 (non livrées)
 Livré avec 4 capuchons de couleur

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Microphone main
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	dynamique
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Bande passante audio	70-16000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 46 mm x 265 mm
Poids	250 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,06 x 0,055 x 0,285 m
Poids brut	0,315 kg
Poids net	0,255 kg