


## Sono portable sur batterie, 8" 1 canal UHF/PLL, BT, 80 W

Référence : TXA-820

Marque : Monacor



### Description

Système amplifié portable

avec récepteur multi-fréquences 1 canal intégré, UHF PLL et récepteur Bluetooth

Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 5 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge

Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions, par exemple

16 fréquences UHF réglables (863-865 MHz) avec système Diversity

Système haut-parleurs puissant 2 voies

1 entrée micro par prise combinée XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables

Réglage master commun, égaliser 2 voies

1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)

Fonction micro prioritaire réglable

Grâce à la poignée télescopique et aux deux roulettes, le système amplifié peut être tiré comme un trolley

Insert pour pied

Pas de déclaration dans l'U.E.

Microphone main ou émetteur de poche correspondant, TXA-800HSE, TXA-800HT ou ATS-12HT, disponibles en option.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale (PRMS)	50 W
Puissance de sortie, totale	80 W
Bande passante	70-17000 Hz
Fréquence porteuse	863-865 MHz
Portée	≈ 30 m
Entrées	6 mV (Mic), 300 mV (Ligne)
Link	optionnel (TXA-820MT)
Pression sonore max.	114 dB
Egaliseur, graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur, aigus	±10 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/130 VA, accu 2 x 12 V/4,5 Ah
Température fonc.	0-40 °C

Caractéristique	Valeur
Dimensions	305 x 510 x 265 mm
Poids	14,5 kg
Branchements	1 x XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Ligne Out), 1 x jack 3,5 (Ligne Out)