

## Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, 800 canaux, 672-691,975 MHz

Référence : **TXS-606HSE/2**

Marque : IMG StageLine



### Description

Emetteur de poche multi-fréquences,

UHF PLL

800 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686

Sensibilité réglable par palier

Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie

Adapté pour être combiné avec les micros serre-tête et micros cravate avec connexion mini XLR 3 pôles

Clip de ceinture

Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique             | Valeur                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Généralités                 |                             |
| Type                        | émetteur de poche           |
| Plage de fréquence porteuse | 672,000-691,975 MHz         |
| Bande passante audio        | 30-18000 Hz                 |
| Canaux                      | 1                           |
| Durée de fonctionnement     | > 8 h                       |
| Température fonc.           | 0-40 °C                     |
| Données émetteur            |                             |
| Puissance émetteur          | 10 mW                       |
| Alimentation émetteur       | 2 x batterie 1,5 V, type R6 |
| Largeur émetteur            | 61 mm                       |
| Hauteur émetteur            | 106 mm                      |
| Profondeur émetteur         | 27 mm                       |
| Poids émetteur              | 80 g                        |
| Branchements émetteur       | 1 x mini XLR 3 pôles        |