

Emetteur sans fil UHF de poche, PLL, multi-fréquences, 672-691,975 MHz, avec micro cravate

Référence : TXS-606LT/2

Marque : IMG StageLine



Description

Emetteur micro cravate multi-fréquences,

UHF PLL

800 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686

Sensibilité réglable par palier

Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie

Micro cravate avec jack 3,5 mâle verrouillable

Clip de ceinture

Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

Soundcheck 04/2012

"Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant." + Son clair + Très bon rapport prix / performances + Bande passante prévue pour le futur (test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V type R6
Largeur émetteur	61 mm
Hauteur émetteur	106 mm
Profondeur émetteur	27 mm
Poids émetteur	96 g
Branchements émetteur	1 x jack 3,5