

Micro sans fil UHF, PLL, set, 80 canaux, 863-865 MHz

Référence : TXS-631SET

Marque : IMG StageLine



Description

Système microphone sans fil multi-fréquences,
UHF PLL

1 émetteur de poche, 1 micro cravate, 1 récepteur, 1 bloc secteur

Système Switching Diversity

80 canaux UHF réglables (863-865 MHz)

Fonction ACT pour transmettre la fréquence sélectionnée à l'émetteur de poche par signal infrarouge

Recherche automatique

Réglage pour le volume et le Squelch

Gain sur l'émetteur de poche réglable

Affichage pour antenne, antenne A/B, statut ACT et niveau audio NF (récepteur), canal et état batterie (émetteur de poche)

Boîtier métallique solide (récepteur)

Pas de déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	système microphone sans fil
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Bande passante audio	50-18000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 0,5 %
Dynamique	120 dB
Rapport signal / bruit HF	105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	< 10 mW
Portée	≈ 30 m
Alimentation émetteur	2x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	105 mm
Profondeur émetteur	25 mm
Poids émetteur	88 g
Données récepteur	
Signal audio récepteur	350 mV/10 kΩ (jack) 25 mV/10 kΩ (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	152 mm
Hauteur récepteur	38 mm
Profondeur récepteur	120 mm
Poids récepteur	482 g
Branchements récepteur	1 x jack 6,35, asym. 1 x XLR, sym.