

## Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 16 canaux, 518-542 MHz - JTS

Référence : US-8002D/5

Marque : JTS



### Description

Récepteur UHF PLL Diversity double

2 x 16 canaux

Fonctionnement parallèle de 4 fréquences sans intermodulation

Son pilote et Squelch

LEDs d'état pour Diversity et niveau audio

Etrier 482 mm (19"), DR-900SET, pour une installation en rack 1 U de 2 x US-8002D/5, en option

### Points clés

- Type : unité récepteur
- Plage de fréquence porteuse : 518-542 MHz
- Bande passante audio : 40-18000 Hz
- Canaux : 2
- Taux de distorsion : 105 dB
- Température fonc. : 0-40 °C
- Signal audio récepteur : 40 mV XLR., 150 mV jack
- Récepteur alimentation : par bloc secteur livré
- Largeur récepteur : 210 mm
- Hauteur récepteur : 40 mm
- Profondeur récepteur : 170 mm
- Poids récepteur : 500 g
- Branchements récepteur : 2 x XLR. sym., 1 x jack 6.35. asym.