

Enceinte Public adress, actives, 30 W, 6", (paire), blanches

Référence : WALL-06SET/WS

Marque : Monacor



Description

Système actif d'enceintes stéréo 2 voies, 2 x 30 W

Le set se compose d'une enceinte active et d'une enceinte passive. Le branchement de l'enceinte passive à l'enceinte active se fait via une barrette à vis

Enceinte active avec amplificateur 2 canaux intégré

Entrée RCA stéréo ou entrée symétrique D/G via barrette à vis

Réglage de volume et égaliseur 2 voies

Standby auto

Bloc secteur intégré avec prise alimentation

Grave 16 cm (6") avec tweeter à dôme

Caisse plastique blanche au design élégant

Etrier de montage inclinable et orientable

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Actif / passif	actif / passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	2 x 50 W
Puissance (RMS)	2 x 30 W
Bande passante	70-20000 Hz
Signal d'entrée	890 mV/20 kΩ (asym.) 1600 mV/40 kΩ (sym.)
Système	2 voies
Graves	grave 16 cm (6")
Aigus	tweeter à dôme
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	16 cm (6")
Pression sonore	90 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	H110°/V90°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	90°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C

Caractéristique	Valeur
Alimentation	~ 230V/50 Hz/140VA
Dimensions	196 x 303 x 250 mm (avec étrier)
Largeur	196 mm
Hauteur	303 mm
Profondeur	250 mm
Poids	8 kg (paire)
Entrées	1 x RCA D/G (symétrique) 1 x pince D/G (symétrique) bornier à pince (enceinte passive) bornier à pince
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,33 x 0,505 m
Poids brut	8,65 kg
Poids net	8 kg