

## Radio Internet, tuner FM RDS et DAB+, lecteur MP3, BT, RS232

Référence : WAP-204RS

Marque : Monacor



### Description

Radio internet, tuner FM-RDS- et DAB+, lecteur MP3  
 Interface Bluetooth  
 Connexion réseau par prise LAN ou WLAN  
 Accès mondial à plus de 20000 stations radio  
 Recherche station par genre, nom station, localisation  
 Fonction réception FM-RDS  
 Réception de radio numérique sans interférences (DAB+)  
 Entrée hôte USB pour une lecture directe de fichiers MP3  
 Utilisation simple par molette  
 Grand affichage matriciel éclairé  
 Egaliseur avec presets usine et utilisateur  
 Lecture aléatoire et répétition dossier via USB  
 Commutation heure été / heure hiver  
 Minuterie mise en veille et fonction réveil avec snooze  
 Commande à distance via télécommande infrarouge, interface RS-232 ou application UNDOK™  
 Entrée AUX face avant (jack 3,5 stéréo)  
 Sortie casque (jack 3,5 stéréo)  
 Entrée antenne FM 75 Ω, coaxiale  
 Connexion antenne SMA RP  
 Interface RS-232  
 Livrée avec télécommande IR, antenne tige et antenne FM  
 Installation rack 19" 482 mm, 1 U, étriers de montage amovibles

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Radio internet, tuner FM-RDS et DAB+, lecteur MP3
Média	Bluetooth, FM, DAB+, MP3, LAN/WLAN
Sortie, analogique	750 mV
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA DC 15 V/300 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 15 V
Alimentation (éventuellement alternative)	300 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44 x 245 mm
Poids	2,7 kg
Branchements	1 x jack 3,5 stéréo (Aux In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x jack 3,5 stéréo (casque), 1 x RJ45 (LAN) 1 x antenne WLAN/Bluetooth 1 x interface RS-232
Dimensions emballage (l x H x P)	0,325 x 0,135 x 0,6 m
Poids brut	3,98 kg