

## Contrôleur de zones mural, blanc, pour PA-4125DX

Référence : WP-1/WH

Marque : Monacor



### Description

Module mural

pour gérer l'amplificateur multifonctions matriciel 4 zones, PA-4125DX et PA-4125DX/DT

Connexion de 8 modules muraux WP-1/WH ou WP-1/BK au plus par amplificateur PA-4125DX et PA-4125DX/DT

Chaque module mural peut être attribué à n'importe quelle zone sonore dans l'application web de contrôle PA-4125DX et PA-4125DX/DT

Changement facile de la source ou gestion du volume dans une zone avec des niveaux minimum et maximum prédéfinis

PoE pour un appairage réseau facile, une synchronisation en temps réel des appareils avec le système et une alimentation du contrôleur

Protection par code PIN pour un accès simple et avancé, y compris l'arrêt du système lorsque l'on quitte un site

Menu intuitif pour faciliter l'installation et la configuration du système, y compris pour faciliter le transfert aux utilisateurs

Écran et rétroéclairage personnalisables pour contrôler la luminosité et la couleur

Polymère haute performance au design danois avec surface mate facile à toucher et vis cachées

Montage dans une boîte d'encastrement usuel

Couleur standard UE blanc RAL9003

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	module mural
Type	commande à distance d'une zone
Couleur	blanc, RAL9003
Convient pour	PA-4125DX
Alimentation	PoE, max. 3,84 W
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	87 x 87 x 43 mm
Dimensions de montage	profondeur montage 23 mm
Poids	124 g
Branchements	1 x RJ45
Particularités	longueur maximale câble 100 m
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,07 x 0,15 m
Poids brut	0,26 kg
Poids net	0,124 kg