



ATT100

Order No.: 0259864

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur pour guide

- 10+10 canaux préprogrammés, les canaux 1-10 émettent avec une faible puissance (portée 200 m environ), les canaux 11-20 émettent avec une puissance élevée (standard PMR446 : portée jusqu'à 2 km)
- Puissance des accus importante pour des annonces jusqu'à 6 heures
- Entièrement programmable
- 3 modes de fonctionnement sélectionnables :
 - Emission en continue
 - Gestion parole
 - Gestion PTT
- Convient pour le récepteur ATR200
- Clip de ceinture, bandoulière livrée

Pas de déclaration ni taxe, voir notice d'utilisation sur le site de MONACOR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATT100

Généralités

Type	émetteur 20 canaux pour guide
Plage de fréquence porteuse	446,00625-446,1 MHz
Canaux	20
Température fonc.	-10 °C à +40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur	10 mW/100 mW
Portée	200 m/2 km
Alimentation émetteur	accu Li-Ion 1200 mAh
Largeur émetteur	83 mm
Hauteur émetteur	52 mm
Profondeur émetteur	27 mm
Poids émetteur	150 g
Branchements émetteur	prise hedaset 4 pôles, prise charge DC