



## CD-114/BT

Order No.: 1000951

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Lecteur CD et MP3

avec récepteur Bluetooth, interface USB et insert carte SD

- Récepteur Bluetooth pour une connexion sans fil de portables, smartphones ou tablettes PC
- Supports de mémoire USB directement reliables
- Pour cartes SD (SD/SDHC/SDXC) jusqu'à 128 GB (FAT16/FAT32), non livrées
- Système anti-chocs
- Accepte ID3-Tag
- Fonction Autoplay
- Fonction Pitching pour CD, SD et USB
- Avance et retour rapide
- Programmation de titres, 10 titres possibles
- Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder)
- Fonction Hot Key
- Livré avec télécommande infrarouge
- Entrée Aux, jack 3,5 stéréo
- Interface RS-232
- Branchement secteur 230 V et branchement 24 V supplémentaire
- Installation rack 19", 482 mm, 1 U
- CD audio/CD-R/CD-RW/CD MP3, MP3/WMA/CDDA

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### CD-114/BT

|   |                        |
|---|------------------------|
| Type  | Lecteur CD et MP3      |
| Média   | CD, MP3, USB, SD       |
| Bande passante                                      | 20-20000 Hz            |
| Taux de distorsion                                  | 0,3 %                  |
| Séparation des canaux                               | 60 dB                  |
| Rapport signal / bruit                              | 60 dB                  |
| Sortie, analogique                                  | 0,8 V                  |
| Alimentation  | ~ 230 V/50 Hz/30 VA    |
| Tension alimentation                                | ~ 230 V                |
| Fréquence secteur                                   | 50 Hz                  |
| Consommation fonctionnement                         | 30 VA                  |
| Consommation Standby                                | 9,2 VA                 |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | 24 V                   |
| Température fonc.                                   | 0-40 °C                |
| Dimensions  | 482 x 44 x 245 mm, 1 U |
| Poids   | 3,27 kg                |

**CD-114/BT**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Branchements                     | 1 x RCA D/G<br>1 x jack 3,5 stéréo<br>1 x RS-232 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,325 x 0,125 x 0,598 m                          |
| Poids brut                       | 4,23 kg  |

**CD-114/BT**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 3,4 kg |
|-----------|--------|