



DRM-884RC

Order No.: 0176990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de commande Public Adress

pour le routeur audio matriciel DRM-884

- Affichage LCD pour les zones sélectionnées (1-32), le volume et le numéro ID
- Affichage LED pour le statut du signal
- Réglage de volume (attribuable pour chaque zone)
- Réglage de sélection de zones
- Poussoir Push to talk
- Microphone col de cygne électret utilisable (XLR femelle 3 pôles NEUTRIK)
- Port USB pour charger des fichiers gong et chansons
- Alimentation via le routeur audio matriciel DRM-884
- Connexion au DRM-884 via prise RJ45 femelle et câble réseau Cat-5e (câble non livré), longueur de câble jusqu'à 100 m

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRM-884RC

Type	microphone de commande Public Adress
Type transmission	filaire
Longueur col de cygne	310 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	176 x 70 x 162 mm
Poids	811 g
Branchements	RJ45, Micro-USB
Dimensions emballage (l x H x P)	0,255 x 0,105 x 0,395 m
Poids brut	1,197 kg
Poids net	0,811 kg