



E-7BPSET/5

Order No.: 0259612

Price upon request

PRODUCTINFOS

Set de transmission audio UHF PLL

composé de :

- Récepteur UHF PLL Diversity E-7R/5
- Emetteur de poche UHF PLL avec microphone cravate E-7TB/5

Plage de fréquences porteuse 504-542 MHz
Voir caractéristiques techniques de chaque produit.

Limitations d'utilisation dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries ou accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

E-7BPSET/5

Généralités

Type	Set de transmission audio UHF PLL
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 0,6 %

E-7BPSET/5

Dynamique	> 100 dB
Durée de fonctionnement	> 30 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (AA), alcaline (non livrée)
Données récepteur	
Signal audio récepteur	180 mV jack
Récepteur alimentation	via bloc secteur livré
Largeur récepteur	221 mm
Hauteur récepteur	40 mm
Profondeur récepteur	152 mm
Branchements récepteur	1 x jack 6,35, sym.

E-7BPSET/5

Poids net	0,57 kg
-----------	---------