



## FLY-16SET

Order No.: 0259854

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Set de transmission audio sans fil 16 canaux,**

UHF PLL

- Se compose de l'émetteur audio sans fil 16 canaux FLY-16T et du récepteur audio sans fil 16 canaux FLY-16R
- Pour une transmission analogique sans fil de signaux audio ligne dans des installations professionnelles
- Bande passante 823-832 MHz
- 16 canaux réglables préprogrammés
- Jusqu'à 8 canaux sans intermodulation
- Plage de transmission audio 30-17000 Hz
- Dimensions compactes
- Voir descriptif de chaque produit pour plus de détails techniques

**Limitations d'utilisation ou déclaration dans l'U.E.**

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

### **tools4music 01/2019**

“Une solution élégante pour un problème ennuyeux. Le gain de temps et les avantages pratiques sont particulièrement importants pour la gestion de lignes Delay ou pour une sonorisation multi-zones.”

### **delamar.de**

"Une voie sans fil minimaliste pour les signaux de ligne. Le FLY-16SET de IMG STAGELINE est un système radio extrêmement compact et léger, facile à utiliser et sans défaut acoustique pour les signaux ligne. Vous pouvez l'utiliser gratuitement et sans enregistrement dans toute l'UE. Lors de nos tests, la connexion radio était toujours stable et silencieuse. L'alimentation est fournie soit par une pile de type R6 disponible dans le commerce, soit par le câble micro-USB fourni."

### **Soundcheck 02/2019**

"Système sans fil universellement utilisable pour les signaux ligne audio. La qualité du signal répond aux exigences professionnelles et peut également être utilisée pour la transmission de signaux master."

### **OKEY 148**

**“Parfait, ce sont les petites choses qui rendent la vie d'un musicien bien plus facile. Nous avons adoré le FLU-16 pendant notre test. Aussi pratique que fiable, (...) le gain en confort est énorme. Même nos téléphones portables ne se sont pas mélangés pendant les appels actifs à la voie de signal. “**

### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### FLY-16SET

#### Généralités

Type	récepteur audio sans fil 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz
Bande passante audio	30-17000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	0,3 %
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Portée	90 m env.
Alimentation émetteur	1 x batterie 1,5 V, type R6, DC 5 V/150 mA par prise micro USB
Largeur émetteur	22 mm
Hauteur émetteur	23 mm
Profondeur émetteur	116 mm
Poids émetteur	54 g
Branchements émetteur	XLR femelle 3 pôles
Données récepteur	
Signal audio récepteur	0,775 V (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	1 x batterie 1,5 V, type R6, DC 5 V/150 mA par prise micro USB
Largeur récepteur	22 mm
Hauteur récepteur	23 mm
Profondeur récepteur	102 mm
Poids récepteur	25 g
Branchements récepteur	XLR mâle 3 pôles

### FLY-16SET

Poids net	0,094 kg
-----------	----------