



G-7SET

Order No.: 0250760

Price upon request

PRODUCTINFO'S

Paire d'émetteurs professionnels double bande.

coffret composé de deux appareils sans fil avec clips de ceinture, 2 microphones avec écouteurs, chargeurs pour deux appareils, 2 packs d'accus

- 8 canaux PMR 446 MHz
- 69 canaux LPD 433 MHz
- Fonction Boost pour de grandes portées
- Opérationnels très vite grâce aux accus
- Mode parole manuel (PTT) ou libre (VOX)
- Fonction Moniteur
- Elimination automatique des interférences (Squelch)
- Recherche canaux (SCAN)
- Sons CTCSS
- Surveillance deux canaux (Dual Watch)
- Fonction vibrer
- Verrouillage des touches
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Livré dans un coffret solide

Pas de déclaration, voir notice d'utilisation sur le site MONACOR.

Informations fabricant

Alan Electronics GmbH

Daimlerstrasse 1g

63303 Dreieich

Deutschland

info@albrecht-midland.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

En cas de non utilisation prolongée (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries et accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

G-7SET

Généralités

Type	Set émetteurs main sans fil
Plage de fréquence porteuse	446,00625-446,09375 MHz (PMR) 433,075-434,775 MHz (LPD)
Canaux	1
Température fono.	-20 °C à +55 °C
Alimentation	4 x accu R6, 800 mAh
Dimensions	58 x 195 x 34 mm
Poids total	1,203 kg
Branchements	jack 2,5 (micro) jack 3,5 (enceinte)
Données émetteur	
Puissance émetteur	500 mW
Portée	≤ 5000 m

G-7SET

Poids net	1,203 kg
-----------	----------