



LTR-110

Order No.: 0210500

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur audio d'isolement 1:1/2:1 pour signaux ligne

- Version non blindée avec connexions CI
- Version large bande
- Transformation de signaux asymétriques en symétriques et inversement.
- Séparation galvanique pour éviter / éliminer des ronflements
- Adaptation de niveau multiple par combinaison correspondante des enroulements.

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LTR-110

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Type | transformateur ligne |
| Bande passante | 15-30 000 Hz |
| Signal d'entrée | 5 V |
| Impédance d'entrée | 600 Ω |
| Impédance de sortie | 600 Ω /300 Ω |
| Rapport conversion | 1:1/2:1 |
| Dimensions | 25 x 19 x 19,5 mm |
| Poids | 28 g |
| Entrées | connexions CI |
| Sorties | connexions CI |

LTR-110

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,03 kg |
|-----------|---------|