



NTE-10/3

Order No.: 0212380

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateur audio 1:3/1:10 pour signaux micro,

de marque NEUTRIK

- Très petit modèle, pour l'installer par exemple dans des boîtiers
- Version non blindée avec connexions (70 mm)
- Version large bande
- Adaptation symétrique
- Séparation galvanique pour éviter / éliminer les bouclages de masse
- Tension d'entrée maximale 350 mV/380 mV (1% taux de distorsion / 50 Hz)

Si vous souhaitez installer des transformateurs non blindés dans des appareils avec champs d'interférences (par exemple transformateurs secteur), respectez toutes les mesures de blindage nécessaires.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NTE-10/3

Type	transmetteur audio
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	380 mV
Impédance d'entrée	200 Ω
Impédance de sortie	10 k Ω /50 k Ω
Rapport conversion	1:3/1:10
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	14 x 11 x 12 mm (sans câble)
Poids	7 g

NTE-10/3

Largeur	14 mm
Hauteur	11 mm
Profondeur	12 mm
Poids	7,3 g