



# **PA-1120RC**

Order No.: 0232440

## **Price upon request**

## **PRODUCTINFOS**

## Microphone de table avec fonction commande

à brancher au PA-1120 et PA-1240

- Interrupteur poussoir pour sélectionner les zones haut-parleurs 1 à 5 et appel groupé
- Fonction Démarrage / Pause pour 6 annonces sélectionnables, mémorisées dans le module PA-1120DMT
- Entrée Ligne (RCA D/G) réglable pour brancher une source, par exemple lecteur CD ou tapedeck
- LED pour fonctionnement émission
- Gong automatique par touche annonce micro
- Alimentation via PA-1120, PA-1240
- Prises RJ45 pour brancher d'autres PA-1120RC avec interrupteur Esclave / Prioritaire
- Livré avec module de branchement pour PA-1120 et PA-1240

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland



# info@monacor.de

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### **PA-1120RC**

Type microphone de table Public Adress

Type transmission filaire

Caractéristique omnidirectionnel

Alimentation via PA-1120, PA-1240

Température fonc.  $0-40~^{\circ}\text{C}$  Poids 1,49~kg

RJ45 (Master/Slave)

RCA D/G (Ligne in)

Dimensions emballage (I x H x P) 0,235 x 0,19 x 0,38 m

Poids brut 1,83 kg
Poids net 1,49 kg

PA-1120RC

Branchements

Poids net 1,49 kg