



PA-M1WP

Order No.: 0179300

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module mural

pour alimentation audio locale dans l'amplificateur mixeur matriciel PA-M224 ou PA-M412.

- Domaine d'utilisation : réglage de volume de chaque zone, alimentation locale de signaux audio
- 2 prises RCA femelles pour signaux ligne
- Connexion micro par XLR femelle 3 pôles
- Alimentation fantôme 14 V
- Volume réglable
- Touche de sélection du signal avec LED de contrôle permettant une commutation prioritaire des signaux audio alimentés localement (MIC ou LINE) dans la zone concernée
- Connexion au PA-M224 ou PA-M412 et alimentation par prise RJ45 et cordon réseau Cat-5 (cuivre, non livré), longueur maximale 200 m
- Boîtier d'encastrement ATT-300C, disponible en option

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-M1WP

Type	module mural
Type	Commande à distance d'une zone
Couleur	blanc
Matériau	plastique
Convient pour	PA-M224, PA-M412
Alimentation	via PA-M224, PA-M412
Dimensions	80 x 80 x 50 mm
Poids	90 g
Branchements	1 x XLR (microphone), 1 x RCA D/G (Ligne), 1 x RJ45
Particularités	alimentation fantôme 14 V
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,09 x 0,09 x 0,085 m
Poids brut	0,135 kg
Poids net	0,09 kg