PS-510M

Order No.: 0236720

Price upon request

PRODUCTINFOS

Adaptateur alimentation fantôme / Mixeur, sur batterie

- Pour l'alimentation de deux microphones avec mini XLR 4 pôles (par exemple série CX-...W, microphones serre-tête et microphones cravate des séries CX-/CM-)
- Permet le fonctionnement sur des tables de mixage, enregistreurs ou autres appareils sans alimentation fantôme 48 V intégrée
- Réglages de volume distincts pour les deux microphones
- Sortie casque réglable
- Interrupteur Mute
- Clip de ceinture

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.
Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PS-510M	
Catégorie	adaptateur alimentation fantôme / mixeur
Tension d'entrée	batterie 9 V (non livrée) ou alimentation fantôme 12-48 V
Branchements	2 x mini XLR 4 pôles (entrée) 1 x XLR, sym. (sortie) 1 x jack 3,5 (casque)
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	65 x 92 x 30 mm
Poids	80 g

PS-510M	
Poids net	0,08 kg