



## R-4TBM/5

Order No.: 0259841

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Emetteur de poche UHF PLL

- Peut se combiner avec un microphone serre-tête ou pour instrument avec mini XLR 4 pôles
- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité ( $\pm 15$  dB)
- Fonction verrouillage
- Témoin d'état de la batterie 6 niveaux et batterie faible, affichage LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

#### Limitations d'utilisation dans l'U.E.

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".**

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### R-4TBM/5

#### Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	50-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Portée	120 m
Alimentation émetteur	2 x batterie R6 (non livrée)
Largeur émetteur	62 mm
Hauteur émetteur	80 mm
Profondeur émetteur	23 mm
Poids émetteur	95 g
Branchements émetteur	mini XLR 4 pôles