



R-4THA/5

Order No.: 0259847

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone main UHF PLL

avec capsule à condensateur

- Capsule micro à condensateur, cardioïde
- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement jusqu'à 22 presets de canaux compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Technologie REMOSET pour synchronisation récepteur / émetteur
- Réglage de sensibilité (± 15 dB)
- Fonction verrouillage / Mute
- Témoin d'état de la batterie 4 niveaux et batterie faible, affichage LCD éclairé
- Puissance d'émission commutable

Limitations d'utilisation dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

tools4music 02/2019

“D'excellente qualité, je n'aime pas autant le look que le JSS-4B. Excellentes propriétés acoustiques.”

TECHNICAL SPECIFICATIONS**R-4THA/5**

| | |
|----------------------------------|---|
| Type | microphone main |
| Type transmission | sans fil |
| Caractéristique | cardioïde |
| Système | condensateur |
| Plage de fréquence porteuse | 506-542 MHz |
| Puissance émetteur | 10/50 mW |
| Alimentation | 2 x batterie R6, alcaline (non livrée) |
| Durée de fonctionnement | > 20 h |
| Bande passante audio | 50-18000 Hz |
| Pression sonore maximale | 140 dB |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | Ø 50 mm x 253 mm |
| Poids | 260 g |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,1 x 0,08 x 0,295 m |
| Poids brut | 0,545 kg |
| Poids net | 0,306 kg |