



TXA-800HSE

Order No.: 0172250

Price upon request

PRODUCTINFO'S

Emetteur de poche multifréquences,

technologie UHF PLL. Convient pour les systèmes amplifiés portatifs des séries TXA-800 et TXA-1020.

- 1 microphone serre-tête (omnidirectionnel), 1 microphone cravate (cardioïde)
- 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Corps métallique
- Connexion micro par mini prise XLR 3 pôles
- Entrée ligne audio par prise jack 3,5 femelle stéréo
- Sensibilité réglable 3 niveaux
- Fonction Mute
- Affichage LCD rétro-éclairé pour canal/fréquence et état des batteries
- Puissance émetteur 10 mW (EIRP)
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V, type R6 (non livrées)
- Clip de ceinture

Pas de déclaration dans l'U.E.

TASTENWELT 02/2008

"Utilisation du casque intéressante pour les claviers."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXA-800HSE

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Bande passante audio	70-16000 Hz
Canaux	1
Température fono.	0-40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur	10 mW
Portée	30 m
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	65 mm
Hauteur émetteur	95 mm
Profondeur émetteur	30 mm
Poids émetteur	110 g

TXA-800HSE

Branchements émetteur 1 x mini XLR 3 pôles

TXA-800HSE

Poids net 0,165 kg