



TXA-802PS

Order No.: 0255860

Price upon request

PRODUCTINFOS

Station de charge rapide intelligente MLI

pour charger simultanément les accumulateurs (NC, NiMH) d'un récepteur de poche multi-fréquences TXA-800HSE ou d'un récepteur TXA-800R et d'un micro main TXA-800HT

- Durée de charge moyenne selon la capacité et l'état des accumulateurs utilisés : 3-4 heures environ pour, par exemple, des accumulateurs 1600 mAh.
- Témoins de contrôle de charge par LED par tiroir de charge
- Avec bloc d'alimentation

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXA-802PS

Type	station de charge rapide
Valeur nominale	2 appareils
Type	PWM
Couleur	noir
Convient pour	TXA-800HSE ou TXA-800R et TXA-800HT
Alimentation	via bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	84 x 90 x 106 mm
Poids	200 g
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,095 x 0,105 x 0,17 m
Poids brut	0,37 kg
Poids net	0,29 kg

TXA-802PS

Poids net	0,29 kg
-----------	---------