



TXS-606HSE/2

Order No.: 1000184

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur de poche multi-fréquences,

UHF PLL

- 800 fréquences UHF réglables (672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686
- Sensibilité réglable par palier
- Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie
- Adapté pour être combiné avec les micros serre-tête et micros cravate avec connexion mini XLR 3 pôles
- Clip de ceinture
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-606HSE/2

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	61 mm
Hauteur émetteur	106 mm
Profondeur émetteur	27 mm
Poids émetteur	80 g
Branchements émetteur	1 x mini XLR 3 pôles